

Назначение:

Адаптер ST-MS01 предназначен для подключения индивидуальных 4-х проводных аналоговых домофонов к координатным многоквартирным аналоговым домофонам Vизит, а также для обеспечения согласования разговорных и управляющих цепей видеомонитора и подъездного домофона.

Технические характеристики:

Напряжение от монитора: от 10 до 15 В
 Потребляемая мощность: до 1 Вт
 Габаритные размеры: 68 x 40 x 25 мм
 Подключение к видеодомофону: 4-х проводной стандарт подключения аналоговых вызывных панелей.

Резистор Rx1 (ВЧ коррекция) предназначен для устранения высокочастотного шума.
Резистор Rx2 (Баланс линии) предназначен для регулировки чувствительности вызова.

Настройка адаптера осуществляется с помощью подстроечных резисторов Rx1 и Rx2. Необходимо выставить оба резистора в среднее положение, далее отключить питание индивидуального домофона и к входу вызывной панели этого домофона подключить 4 провода от адаптера ST-MS01. От линии подъездного домофона (блока коммутации) подключить два провода к соответствующему входу адаптера ST-MS01, важно соблюдать полярность. При наличии видеокамеры, подключить её на вход адаптера ST-MS01. После этого необходимо включить питание индивидуального домофона, и поворачивая резистор Rx2 на адаптере, настроить корректное выполнение вызова с координатно-матричной вызывной панели. В крайних положениях подстроечных резисторов адаптер может работать не корректно. После выполнения настройки баланса линии, необходимо откорректировать ВЧ составляющую с помощью резистора Rx1.

