

## Считыватель QR-кодов и MIFARE карт ST-PR144QMF-BK

- Дистанционная идентификация пользователей
- Подсветка для чтения QR-кода
- Поддержка карт формата MIFARE
- Поддерживаемые форматы Wiegand 26/34/58
- При использовании через USB порт определяется как HID-совместимое устройство
- Конфигурирование через USB порт с помощью утилиты
- Световая и звуковая индикация
- Накладной монтаж
- Влаго/пылезащищенный корпус



Считыватель ST-PR144QMF-BK предназначен для работы в составе систем контроля доступа с использованием карт формата MF и QR-кодов. Комбинированный считыватель позволяет реализовать решения, когда необходимо предоставить, как постоянный доступ пользователям с помощью карты, так и временный или разовый – с помощью QR-кода. Благодаря выходному интерфейсу Wiegand 26/34/58 данный считыватель совместим с любыми системами контроля доступа.

### Применение для автоматизации ввода данных

При подключении считывателя через USB порт он определяется как HID-совместимое устройство и может использоваться для автоматизации ввода данных QR-кода или карты в текущее поле с курсором. Выходной формат и режимы работы считывателя программируются с помощью конфигурационной утилиты через USB порт.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-PR144QMF-BK</b>
<b>Цвет:</b>	Черный
<b>Считыватель:</b>	MIFARE, 13.56 МГц; QR код (1D и 2D коды)
<b>Расстояние считывания:</b>	QR-код: 5–20 см; MIFARE карта: 3–6 см
<b>Интерфейсы:</b>	Виганд выход: MF – 26, 34, 58 бит, QR – 26, 34, 58, 64 бита; USB; RS485
<b>Питание:</b>	12 В (DC), не более 60 мА
<b>Класс защиты:</b>	IP65
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -30 до +60 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	5%–95%
<b>Габариты:</b>	86 x 86 x 18 мм