

### Пример программирования автоматического телефонного информатора «DO-ZVON».

Телефонный номер – 555666, ячейка памяти для записи номера – 1, тип набора – тоновый, задержка постановки на охрану – 45 секунд, задержка для снятия с охраны – 60 секунд.

порядок действий	наименование кнопки	кол-во нажатий	2-х разрядный индикатор (желто-зеленый)	индикатор разрядов (зеленые)	индикатор состояния (синий)
подать питание	-	-			мигает
вход в режим просмотра	«ВВОД»	1			-
переход в режим редактирования	«ВНИЗ»	1			-
подтверждение	«ВВОД»	1			-
выбор символа тонового набора	«ВНИЗ»	2			-
подтверждение	«ВВОД»	1			-
выбор 1-ой цифры номера	«ВВЕРХ»	6			-
подтверждение	«ВВОД»	1			-
выбор 2-ой цифры номера	«ВВЕРХ»	6			-
подтверждение	«ВВОД»	1			-
аналогично произвести выбор и подтверждение цифр номера с 3-ей по 5-ую					
выбор 6-ой цифры номера	«ВВЕРХ»	7			-
подтверждение	«ВВОД»	1			-
сохранение номера	«ВВОД»	1			-
вход в меню задержки 1	«ВВЕРХ»	1			-
отображение текущего значения	«ВВОД»	1			-
выбор значения задержки 1	«ВВЕРХ»	3			-
запись значения	«ВВОД»	1			-
вход в меню задержки 2	«ВПРАВО»	1			-
отображение текущего значения	«ВВОД»	1			-
выбор значения задержки 2	«ВВЕРХ»	4			-
запись значения	«ВВОД»	1			-
выход в дежурный режим	«ОТМЕНА»	2			мигает

### Пример программирования автоматического телефонного информатора «DO-ZVON».

Телефонный номер – 555666, ячейка памяти для записи номера – 1, тип набора – тоновый, задержка постановки на охрану – 45 секунд, задержка для снятия с охраны – 60 секунд.

порядок действий	наименование кнопки	кол-во нажатий	2-х разрядный индикатор (желто-зеленый)	индикатор разрядов (зеленые)	индикатор состояния (синий)
подать питание	-	-			мигает
вход в режим просмотра	«ВВОД»	1			-
переход в режим редактирования	«ВНИЗ»	1			-
подтверждение	«ВВОД»	1			-
выбор символа тонового набора	«ВНИЗ»	2			-
подтверждение	«ВВОД»	1			-
выбор 1-ой цифры номера	«ВВЕРХ»	6			-
подтверждение	«ВВОД»	1			-
выбор 2-ой цифры номера	«ВВЕРХ»	6			-
подтверждение	«ВВОД»	1			-
аналогично произвести выбор и подтверждение цифр номера с 3-ей по 5-ую					
выбор 6-ой цифры номера	«ВВЕРХ»	7			-
подтверждение	«ВВОД»	1			-
сохранение номера	«ВВОД»	1			-
вход в меню задержки 1	«ВВЕРХ»	1			-
отображение текущего значения	«ВВОД»	1			-
выбор значения задержки 1	«ВВЕРХ»	3			-
запись значения	«ВВОД»	1			-
вход в меню задержки 2	«ВПРАВО»	1			-
отображение текущего значения	«ВВОД»	1			-
выбор значения задержки 2	«ВВЕРХ»	4			-
запись значения	«ВВОД»	1			-
выход в дежурный режим	«ОТМЕНА»	2			мигает