

ООО «Эра новых технологий»



КОНТРОЛЛЕР ЗАМКА/ТУРНИКЕТА

«ЭРА-CAN v3»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2023 г.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевой контроллер ЭРА-CAN v3 (далее изделие), предназначен для обеспечения контроля и управление доступом в одной или двух точках доступа в автономном режиме. В одной точке доступа может управлять турникетом или электромеханическим/электромагнитным замком, в двух электромеханическими/электромагнитными замками.

КОНСТРУКЦИЯ

Изделие выполнено в виде отдельной платы с клеммными колодками для подключения питания и периферийных устройств.

Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения, связанные с совершенствованием изделия.
Все изменения будут внесены в новую редакцию паспорта изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | Значение | Примечание |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Напряжение питания, В | 12 ± 10% | |
| Температурный режим, С | -30С до +50 | |
| Размеры, ШхВхГ, мм | 45х65х15 | |
| Корпус | без корпуса | |
| Количество считывателей, шт | 2 | |
| Интерфейс считывателей | Wiegand (от 26 до 66), Touch Memory | |
| Работа в автономном режиме | есть | *без хранения событий |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Количество хранимых событий | --- | *события передаются по CAN шине через преобразователь |
| Интерфейс связи | CAN, USB | |
| Скорость загрузки ключей, сек | до 1000 ключей | |
| Функция автозаписи ключей | есть | |
| Количество точек доступа | 1 / 2 | |
| Количество хранимых ключей | 1 точка доступа - 15 000; 2 точки доступа – 7500 | |

| | | |
|---|---|--|
| Количество системных ключей | 1 точка доступа - 100; 2 точки доступа – 50 | |
| Тип замка | 1 точка доступа- эл-механический, эл-магнитный, турникет; 2 точки доступа- эл-механический, эл-магнитный | |
| Управление внешней звуковой и световой индикацией | есть | |
| Подключение кнопки и геркона | есть | |
| Подключение пожарного шлейфа | есть | |

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий (ТУ 26.3050-004-73846621-2021) при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, указанных в инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок изделия – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 2 лет с даты производства. Изготовитель обязан бесплатно устранять недостатки товара, обнаруженные в течение времени действия гарантии, с целью восстановления заданного уровня качества.

Требования потребителя об осуществлении бесплатного ремонта изделия, не подлежат удовлетворению, если имеются следующие основания:

- нарушение потребителем правил эксплуатации;
- нарушение потребителем правил хранения или транспортировки;
- механического или физического повреждения, а также повреждения от воздействия высоких температур, коррозии, попадания внутрь оборудования посторонних предметов, веществ,

жидкостей или насекомых;

- использования не сертифицированных источников питания;
- ремонт изделия другим лицом, кроме изготовителя или вмешательство в установленное программное обеспечение (микропрограмму);
- действия третьих лиц или непреодолимой силы.

Гарантия распространяется только на данное изделие. На всё оборудование, использующееся совместно распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за смерть, ранение, повреждение имущества либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении потребителя, что изделие не выполнило своих функций.

Руководство по эксплуатации



Микропрограмма
для контроллера ЭРА-CAN v3



Руководство пользователя
программы ЭРА CAN



Программа ЭРА CAN



Руководство пользователя
ЭРА CAN USB для Android



Программа ЭРА CAN USB
для Android



ООО «Эра новых технологий»

Адрес:

127550, Россия, г. Москва, улица
Прянишникова, дом 19А, строение 9

Телефон:

+7 (495) 984-76-64, 8 (800) 777-76-58

E-mail:

info@entpro.ru

Сайт:

www.entpro.ru

Сделано в России

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly stylized, blocky appearance.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой продавцом

Изделие: **Контроллер замка/турникета**

Модель: **ЭРА-CAN v3**

Серийный номер:

Дата изготовления/отметка ОТК: