

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

Примечание: Отсканируйте QR-код, чтобы скачать справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайте

<https://comonyx.com>



ПАСПОРТ

IP пульт управления поворотными H.265/H.264 IP камерами

ComOnyx CO-L3DXv3



Пульт управления IP поворотными камерами в локальной сети. Подключение по порту RJ45. Использование DHCP или Ручной выбор IP адреса. Протокол ONVIF. Кодек H.265/H.264. Разрешение потока до 2592x1944. Поиск в локальной сети Ethernet, вывод изображения на встроенный 5" экран и по HDMI. Управление меню с помощью USB мыши, клавиатуры, джойстика. Питание DC 12В (до 0,83А), комплектуется БП 12В / 2А. Размеры 260x160x48мм. Вес 1520г.

1. Назначение.

IP Пульт CO-L3DXv3 используется в IP системах и предназначен для управления поворотными IP камерами в локальной сети.

2. Технические характеристики.

Наименование	CO-L3DXv3
Сетевой порт	1xRJ45 10/100
Порт RS485	-
Количество портов USB	1xUSB
Видео выход	1xHDMI (1024x768, 1280x720, 1920x1080), Встроенный 5" LED экран
Управление	USB мышью, Клавиатурой (24 клавиши), Джойстиком
Размеры кадра (Pixel)	до 2592x1944
Видеокодек	H.265/H.264
LED индикация	Индикатор питания, индикация активности порта RJ45.
Протоколы	ONVIF 2.4
Питание, В	DC 12В / 0,83А (комплектуется БП 12В / 2А)
Потребление, Вт	до 10Вт
Диапазон рабочих температур, °С	-10°С ~ +55°С
Диапазон влажности	0 ~ 90% (без конденсирования)
Вес, г	1520
Размеры, мм	260x160x48
Тип корпуса	Пластик

3. Комплектация

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Пульт управления IP PTZ | 1 |
| 2. Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 3. Паспорт | 1 |
| 4. Блок питания | 1 |

4. Назначение элементов

