

BVSE800I ИБП Back-Save BV Systeme Electric 800 ВА, автоматическая регулировка напряжения, 6 розеток C13, 230 В, 1 USB Type-A



Аксессуары в комплекте: USB A-USB B cable (1), C13-C14 кабель (1)

Мощность 800VA/480W

Топология Линейно-интерактивный

Входные характеристики

Напряжение 220/230/240 В

Диапазон напряжения 170-280 В

Частота 50 Гц / 60 Гц \pm 5 Гц

Входное подключение Schuko CEE 7/7P

Выходные характеристики

Напряжение 220/230/240 В

Отклонение напряжения (от батареи) \pm 10%

Частота (от батареи) 50 Гц / 60 Гц \pm 1 Гц

Выходные подключения (резервное питание) 6 IEC 60320 C13 + 1 USB type-A

Коммуникационные средства USB communication Port type B

Время переключения:

Стандартно 2-6 мс

Максимально 10 мс

Форма выходного напряжения (от батареи) Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Батареи

Тип батареи Свинцово-кислотная

Монтаж батареи Внутренний батарейный блок (заменяется сервисом SE)

Типовое время перезарядки, ч 4-6 часов восстановление до 90% емкости

Защита

Полная защита от перегрузки, разряда и перезаряда

Предохранитель Автоматический

Индикация

Работа от сети Свечение

Работа от батареи Мигание

Оповещения

Работа от батареи Звучание каждые 10 секунд

Низкий заряд батареи Звучание каждую секунду

Перегрузка Звучание каждые 0.5 секунды

Неисправность Непрерывное звучание

Физические характеристики

Габаритные размеры ГхШхВ (мм) 245x163x90

Масса нетто 4.5 кг

Цвет Чёрный

Параметры окружающей среды

Относительная влажность 0-90% (0-40°C без конденсации)

Акустический уровень менее 40дБ

Управление

Программное обеспечение (поддерживает Windows®, Linux, MAC OS)

Shutdown Wizard

Гарантия

2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства