

Считыватель QR-кодов и EM карт ST-PR144QEM-BK

- Дистанционная идентификация пользователей
- Подсветка для чтения QR-кода
- Поддержка карт формата EM
- Поддерживаемые форматы Wiegand 26/34/58
- При использовании через USB порт определяется как HID-совместимое устройство
- Конфигурирование через USB порт с помощью утилиты
- Световая и звуковая индикация
- Накладной монтаж
- Влаго/пылезащищенный корпус



Считыватель ST-PR144QEM-BK предназначен для работы в составе систем контроля доступа с использованием проксимити карт формата EM и QR-кодов. Комбинированный считыватель позволяет реализовать решения, когда необходимо предоставить, как постоянный доступ пользователям с помощью карты, так и временный или разовый – с помощью QR-кода. Благодаря выходному интерфейсу Wiegand 26/34/58 данный считыватель совместим с любыми системами контроля доступа.

Применение для автоматизации ввода данных

При подключении считывателя через USB порт он определяется как HID-совместимое устройство и может использоваться для автоматизации ввода данных QR-кода или карты в текущее поле с курсором. Выходной формат и режимы работы считывателя программируются с помощью конфигурационной утилиты через USB порт.

Технические характеристики

Модель:	ST-PR144QEM-BK
Цвет:	Черный
Считыватель:	EM, 125 кГц; QR код (1D и 2D коды)
Расстояние считывания:	QR-код: 5–20 см; EM карта: 3–6 см
Интерфейсы:	Виганд выход: EM – 26, 34, 58 бит, QR - 26, 34, 58, 64 бита; USB; RS485
Питание:	12 В (DC), не более 60 мА
Класс защиты:	IP65
Диапазон рабочих температур:	От -30 до +60 °С
Диапазон рабочей влажности:	5%–95%
Габариты:	86 x 86 x 18 мм